〈 готовим ремонт заранее 〉

ТЗ для строителей и электрика под электрокарнизы

Общие требования, которые стоит заложить на ремонте, чтобы потом не штробить стены. Точное ТЗ под ваши окна инженер составит после замера - при заказе бесплатно (без заказа 1 000 ₽ за окно, вычитается при покупке).

Управляй Светом · управляй-светом.рф · +7 499 444-61-60

1. Ниша под электрокарниз

- Один ряд штор - глубина ниши 10-15 см.
- Два ряда (тюль + портьера) без выступов на стене - 20 см.
- Есть небольшие выступы (подоконник, радиатор) - 25 см. Подходит в 90% случаев.
- Идеал - 15 см от самого выступающего объекта на стене.
- Чтобы механизм не было видно снизу - высота ниши 5-7 см.
- Собранная ткань занимает 35-45 см с каждой стороны - заложите место по бокам окна, чтобы шторы не закрывали стекло.

2. Питание 220 В

- Вывод 220 В - в нишу, лучше в её угол, со стороны, где будет стоять мотор.
- Один или два мотора - решает инженер по весу шторы и форме карниза; если моторов два, питание нужно к каждому - уточним на замере.
- Если вывести питание нельзя - ставим мотор на аккумуляторе: подзарядка раз в 3-6 месяцев.

3. Управление

- Пульт и Алиса (Wi-Fi) - ничего дополнительно закладывать не нужно.
- Настенный выключатель - заложите кабель от ниши до места выключателя на этапе ремонта (витая пара или фазное управление - уточним по проекту).
- Проводной умный дом (KNX, RS485, Home Assistant) - кабель от ниши до щита, схему даёт наш инженер.

---

4. Скрытый в потолке карниз

- Встраиваемый в П-образный потолочный профиль - карниз можно достать без вскрытия потолка, рекомендуем чаще.
- Slot Motion (заподлицо, видна только щель) - только моторы A-OK и Somfy; при поломке потолок придётся вскрывать.
- Профиль закладывают до чистовой отделки потолка - согласуйте с нами до начала работ.

---

5. Рулонные и римские шторы

- Высота короба рулонной шторы - 10-12,6 см (день-ночь - 16,5 см).
- Высота карниза римской шторы - 6,5 см.
- Питание 220 В - к краю проёма, со стороны мотора (сторону уточним на замере).

---

6. Окна во второй свет: лифт-система

- Лифт-система опускает карниз со шторами вниз - снять и повесить шторы можно без лесов.
- Ниша - около 25 × 25 см. Если ниши нет - закрываем ламбрекеном.
- Ширина до 5 м одним изделием, высота до 8 м.

Шаблон - ориентир для прораба и электрика. Размеры под конкретные окна, количество моторов и способ управления определяет инженер «Управляй Светом» на замере. Москва, Санкт-Петербург и Ленобласть, тел. +7 499 444-61-60.